



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

521 osobní

pro tratě

**Praha-Vršovice seř.n. – Praha-Radotín
(Praha) – Praha-Smíchov – Beroun**

Platí od 11. prosince 2011

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40862/11-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	8
	Tabelární jízdní řády	9

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
350	9	827	26	8820	47	8858	66
351	9	828	27	8821	47	8859	66
352	10	829	27	8822	48	8860	67
353	10			8823	48	8861	67
354	11	1242	28	8824	49	8862	68
355	11	1243	28	8825	49	8863	68
356	12	1244	29	8826	50	8864	69
357	12	1245	29	8827	50	8865	69
		1246	30	8828	51	8866	70
502	13	1248	30	8829	51	8867	70
511	13	1249	31	8830	52	8890	71
		1250	31	8831	52	8891	71
751	14	1251	32	8832	53	8892	72
752	14	1252	32	8833	53	8893	72
753	15	1253	33	8834	54	8894	73
754	15	1254	33	8835	54		
755	16	1255	34	8836	55	9900	73
756	16			8837	55	9901	73
757	17	8800	34	8838	56	9902	74
758	17	8801	35	8839	56	9903	74
759	18	8802	35	8840	57	9904	74
760	18	8803	36	8841	57	9905	75
761	19	8804	36	8842	58	9906	75
762	19	8805	37	8843	58	9907	76
763	20	8806	37	8844	59	9908	76
764	20	8807	38	8845	59	9909	77
765	21	8808	38	8846	60	9910	77
766	21	8809	39	8847	60	9911	77
		8810	40	8848	61	9912	78
818	22	8811	41	8849	61	9913	78
819	22	8812	41	8850	62	9915	78
820	23	8813	42	8851	62	9916	79
821	23	8814	42	8852	63	9917	79
822	24	8815	43	8853	63	9918	80
823	24	8816	44	8854	64	9919	80
824	25	8817	45	8855	64	9920	80
825	25	8818	46	8856	65	9921	81
826	26	8819	46	8857	65	9922	81

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
9923	81	9936	86	9949	91	9991	97
9924	82	9937	87	9950	92	9992	97
9925	82	9938	87	9951	92	9993	97
9926	82	9939	87	9952	93	9994	98
9927	83	9940	88	9953	93	9996	98
9928	83	9941	88	9954	94	9998	98
9929	84	9942	89	9955	94		
9930	84	9943	89	9956	94	13450	99
9931	85	9944	89	9957	95		
9932	85	9945	90	9959	95	27790	99
9933	85	9946	90	9961	96	27791	99
9934	86	9947	90	9963	96	27792	100
9935	86	9948	91	9990	96	27793	100

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Objízdné trasy v ŽST Praha-Vršovice seř.n.:**

Vlaky, které mají tabelárním jízdním řádem určené pravidelné vjezdy a odjezdy do a z Prahy-Vršovic ček. kol. mohou bez předchozího informování vjíždět a odjíždět do a z Prahy-Vršovic vjezdového nádraží (včetně 9., 10. a 105. koleje) a naopak. Jízdní doby, rychlost a brzdicí procenta stanovená tabelárním jízdním řádem nebo tabulkou 5 se přitom nemění.

Objízdné trasy v ŽST Praha-Smíchov:

Všechny vlaky - kromě vlaků osobní přepravy s nástupem a výstupem cestujících - které mají tabelárním jízdním řádem určené pravidelné vjezdy a odjezdy do a z Prahy-Smíchova mohou bez předchozího informování vjíždět a odjíždět do a z Prahy-Smíchova spol. n. a naopak. Jízdní doby, rychlost a brzdicí procenta stanovená tabelárním jízdním řádem se přitom nemění. Jízdy vlaků, pro které není vypracován tabelární jízdní řád, se uskutečňují podle ustanovení tabulky 5.

Podmínky pro vedení vlaků osobní dopravy objízdnými trasami

Vlaky mohou být vedeny dále uvedenými objízdnými trasami bez informování.

Pokud vlak při jízdě objízdnou trasou mine místo zveřejněné pro nástup (výstup) cestujících, musí být cestující o této skutečnosti informováni.

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku objízdnou trasou

8	3	2		1		2	3	8
60/29		0	↓	x Praha hl.n. ●	x	0	4	
80/65	4	0		x Praha-Vršovice ●	x	0	6	60/24
	6	0		Praha-Krč ●		0	4	
	4			Odb Tunnel			6	
	6	0		x Praha-Radotín ●	x	0		80/64

8	3	2		1		2	3	8
75/52		0	↓	Praha-Krč ●		0	7	
50/27	7	0		x Praha-Vršovice vj.n.	x	0	3	75/52
	5	0		x Praha-Vršovice odj.n.	x	0	5	
	3	0		x Praha-Vršovice ●	x	0		50/19

8	3	2		1		2	3	8
60/37		0	↓	x Praha-hl.n. ●	x	0	4	
	4	0		x Praha-Vršovice ●	x	0	4	
	4	0 ³⁾		Výh Praha-Vyšehrad		0 ³⁾	3	
	2	P		Praha-Smíchov ●		P		60/28

T a b u l k a 3 - pokračování

8	3	2		1		2	3	8
60/31		0		Praha-Vysočany ●		0	6	
80/64	6	0		Praha-Libeň ●		0	5	60/28
	5	0		Praha-Malešice	x	0	4	
60/37	4	0	↓	Praha-Vršovice vj.n.	x	0	3	80/64
	5	0		Praha-Vršovice odj.n.	x	0	5	
	3	0		Praha-Vršovice ●	x	0	4	
	4	0 ³⁾		Vých Praha-Vyšehrad		0 ³⁾	3	
	2	P		Praha-Smíchov ●		P		60/28

8	3	2		1		2	3	8
80/64		0		Praha-Běchovice	x	0	9	
	7	0		Praha-Malešice	x	0	4	
60/37	4	0	↓	Praha-Vršovice vj.n.	x	0	3	80/64
	5	0		Praha-Vršovice odj.n.	x	0	5	
	3	0		Praha-Vršovice ●	x	0	4	
	4	0 ³⁾		Vých Praha-Vyšehrad		0 ³⁾	3	
	2	P		Praha-Smíchov ●		P		60/28

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

Číselné série přidělené pro jízdy do a z Prahy-Smíchova platí i pro jízdy do a z Prahy-Smíchova spol.n. Strojvedoucí se řídí údaji příslušné typové tabulky.

Číselné série přidělené pro jízdy do a z Prahy-Vršovic ček.kol. platí i pro jízdy do a z Prahy-Vršovic vjezd.n. podle ustanovení tabulky 3.

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
75/44*		P	Praha-Smíchov		PO	8
	8	00	Praha-Radotín		00	8
80/48	8	0	Dobřichovice		0	4
	4	0	Řevnice		0	3
	3	0S	Zadní Třebaň		0S	4
	4	0	Karlštejn		0	8
	8	0	Beroun os.n.		0	75/44*

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy a motorové vozy a jednotky platí **80/51**

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Beroun os.n. a zpět čísla 77760, 77761

Praha-Smíchov – Beroun os.n. a zpět čísla 77762, 77763

Praha-Radotín – Beroun os.n. a zpět čísla 77764, 77765

Praha-Vršovice ček.kol. – Praha-Radotín – Beroun os.n. a zpět čísla 77766, 77767

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
75/44*		PS	Praha-Smíchov spol.n.		POs	8
	8	00	Praha-Radotín		0	75/44*

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy a motorové vozy a jednotky platí **80/51**

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
70/47*		P	Praha-Vršovice ček.kol.		PO	7
	7	0	Praha-Krč		0	5
	5		^x Odb Tunel _x			5
	5	00	^x Praha-Radotín _x		0	70/44*

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy a motorové vozy a jednotky platí **75/55**

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Vršovice ček.kol. – Praha-Radotín – Beroun os.n. a zpět čísla 77766, 77767

Praha-Vršovice ček.kol. – Praha-Radotín a zpět čísla 77768, 77769

Ex 350 "Karel Čapek"

Praha hl.n. - Beroun os.n. - Nürnberg

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				5 07	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	5 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7⁵			22⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29⁵	
Řevnice	0	2⁵			32	
Zadní Třeboň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	5 43		5 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

Ex 351 "Franz Kafka"

München - Beroun os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		22 13		22 14	100/88
Karlštejn ●	0	7⁵			21⁵	
Zadní Třeboň	0S	3			24⁵	
Řevnice	0	2			26⁵	
Dobřichovice ●	0	2⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	22 43	1	44	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
x Praha hl.n. ●	0	4	22 51			
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

Ex 352 "Franz Kafka"

Praha hl.n. - Beroun os.n. - München

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				9 07	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	9 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7⁵			22⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29⁵	
Řevnice	0	2⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	9 43		9 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

Ex 353 "Karel Čapek"

Nürnberg - Beroun os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		18 12		18 14	100/88
Karlštejn ●	0	7⁵			21⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24⁵	
Řevnice	0	2			26⁵	
Dobřichovice ●	0	2⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	18 43	1	44	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
x Praha hl.n. ●	0	4	18 51			
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

Ex 354 "Jan Hus"

Praha-Libeň - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - Nürnberg

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		12 58		13 07	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	13 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	13 43		13 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

Ex 355 "Albert Einstein"

München - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		14 12		14 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	14 43	1	44	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
x Praha hl.n. ●	0	4	14 51		14 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

Ex 356 "Albert Einstein"

Praha-Libeň - Praha hl.n. - Beroun os.n. - München

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		16 58		17 07	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	17 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	17 43		17 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

Ex 357 "Jan Hus"

Nürnberg - Beroun os.n. - Praha hl.n. - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		10 12		10 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	10 43	1	44	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
x Praha hl.n. ●	0	4	10 51		10 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

Rušící *IC* 502 "SC Pendolino"

Bohumín os.n. - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - Františkovy Lázně

Elektrická jednotka ř. 680.

Brzdy v poloze R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		8 46		8 59	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			9 04	100/88
Praha-Smíchov ●	P	2			06	
Praha-Radotín ●	0	7			13	
Dobřichovice ●	0	11 ⁵			24 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			27	
Zadní Třeboň	0S	2			29	
Karlštejn ●	0	3			32	
Beroun os.n. ●	0	6			9 38	
Úhrnem ...		39	+	0	= 39 min	

Rušící *IC* 511 "SC Pendolino"

Františkovy Lázně - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Bohumín os.n.

Elektrická jednotka ř. 680.

Brzdy v poloze R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				14 24	100/88
Karlštejn ●	0	6 ⁵			30 ⁵	60/28
Zadní Třeboň	0S	3			33 ⁵	
Řevnice	0	2			35 ⁵	
Dobřichovice ●	0	3			38 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	11 ⁵			50	
Praha-Smíchov ●	P	7			57	
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	2			59	
x Praha hl.n. ●	0	4	15 03		15 12	
Úhrnem ...		39	+	0	= 39 min	

R 751

Cheb - Beroun os.n. - Praha hl.n. - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		7 12		7 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	7 43	1	44	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	0	4	7 51		7 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 752

Praha hl.n. - Beroun os.n. - Cheb

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				6 07	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	6 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	6 43		6 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 753

Cheb - Beroun os.n. - Praha hl.n. - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		9 12		9 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	9 43	1	44	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	0	4	9 51		9 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 754

Praha-Libeň - Praha hl.n. - Beroun os.n. - Cheb

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		7 58		8 07	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	8 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třeboň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	8 43		8 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 755Cheb - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		11 12		11 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	11 43	1	44	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	0	4	11 51		11 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 756Praha-Libeň - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - Cheb

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		9 58		10 07	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	10 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	10 43		10 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 757

Cheb - Beroun os.n. - Praha hl.n. - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		13 12		13 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	13 43	1	44	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	0	4	13 51		13 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 758

Praha-Libeň - Praha hl.n. - Beroun os.n. - Cheb

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		11 58		12 07	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	12 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třeboň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	12 43		12 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 759Cheb - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		15 12		15 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	15 43	1	44	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	0	4	15 51		15 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 760Praha-Libeň - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - Cheb

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		13 58		14 07	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	14 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třeboň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	14 43		14 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 761Cheb - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Praha-LibeňLok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		17 12		17 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	17 43	1	44	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	0	4	17 51		17 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 762Praha-Libeň - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - ChebLok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		15 58		16 07	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	16 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třeboň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	16 43		16 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 763Cheb - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		19 12		19 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	19 43	1	44	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	0	4	19 51		19 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 764Praha-Libeň - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - Cheb

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		17 58		18 07	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	18 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	18 43		18 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 765

Cheb - Beroun os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		21 12		21 14	100/88
Karlštejn ●.....	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice.....	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●.....	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	21 43	1	44	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad.....	0 ³)	3			47	
^x Praha hl.n. ●.....	0	4	21 51			
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 766

Praha-Libeň - Praha hl.n. - Beroun os.n. - Cheb

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●.....	0		19 58		20 07	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad.....	0 ³)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	20 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●.....	0	7			29 ⁵	
Řevnice.....	0	2 ⁵			32	
Zadní Třeboň	0S	2			34	
Karlštejn ●.....	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	20 43		20 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 818Praha-Libeň - **Praha hl.n. - Beroun os.n.** - Železná Ruda-Alžbětín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		6 49		7 07	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	7 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	7 43		7 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 819Plzeň hl.n.os.n. - **Beroun os.n. - Praha hl.n.** - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		5 12		5 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	5 43	1	44	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
x Praha hl.n. ●	0	4	5 51		5 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 820Praha-Libeň - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - Železná Ruda-Alžbětín

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		10 58		11 07	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	11 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	11 43		11 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 821Plzeň hl.n.os.n. - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		6 12		6 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	6 43	1	44	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	00	4	6 51		6 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 822Praha-Libeň - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - Klatovy

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		14 58		15 07	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	15 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	15 43		15 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 823Klatovy - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		8 12		8 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	8 43	1	44	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	0	4	8 51		8 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 824Praha-Libeň - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - KlatovyLok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		18 58		19 07	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	19 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	19 43		19 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 825Železná Ruda-Alžbětín - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Praha-LibeňLok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		12 12		12 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	12 43	1	44	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	0	4	12 51		12 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 826Praha-Libeň - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		20 58		21 07	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			12	
Praha-Smíchov ●	P	2	21 14	1	15	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			22 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			29 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			32	
Zadní Třebaň	0S	2			34	
Karlštejn ●	0	3			37	
Beroun os.n. ●	0	6	21 43		21 44	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 827Železná Ruda-Alžbětín - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Praha-Libeň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		16 12		16 14	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			21 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			24 ⁵	
Řevnice	0	2			26 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			29	
Praha-Radotín ●	0	7			36	
Praha-Smíchov ●	P	7	16 43	1	44	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
^x Praha hl.n. ●	0	4	16 51		16 58	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 828

Praha hl.n. - Beroun os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●.....	0				23 29	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			34	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	23 36	1	37	100/88
Praha-Radotín ●.....	0	7⁵			44⁵	
Dobřichovice ●.....	0	7			51⁵	
Řevnice	0	2⁵			54	
Zadní Třebaň.....	0S	2			56	
Karlštejn ●.....	0	3			59	
Beroun os.n. ●.....	0	6	0 05		0 06	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 829

Železná Ruda-Alžbětín - Beroun os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●.....	0		20 12		20 14	100/88
Karlštejn ●.....	0	7⁵			21⁵	
Zadní Třebaň.....	0S	3			24⁵	
Řevnice	0	2			26⁵	
Dobřichovice ●.....	0	2⁵			29	
Praha-Radotín ●.....	0	7			36	
Praha-Smíchov ●.....	P	7	20 43	1	44	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			47	
^x Praha hl.n. ●.....	0	4	20 51			
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 1242

Praha hl.n. - Beroun os.n. - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				5 37	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			42	
Praha-Smíchov ●	P	2	5 44	1	45	100/88
Praha-Radotín ●	0	7⁵			52⁵	
Dobřichovice ●	0	7			59⁵	
Řevnice	0	2⁵			6 02	
Zadní Třebaň	0S	2			04	
Karlštejn ●	0	3			07	
Beroun os.n. ●	0	6	6 13		6 14	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 1243

České Budějovice os.n. - Beroun os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		7 42		7 44	100/88
Karlštejn ●	0	7⁵			51⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			54⁵	60/28
Řevnice	0	2			56⁵	
Dobřichovice ●	0	2⁵			59	
Praha-Radotín ●	0	7			8 06	
Praha-Smíchov ●	P	7	8 13	1	14	
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			17	
x Praha hl.n. ●	0	4	8 21			
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 1244

Praha hl.n. - Beroun os.n. - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●.....	0				7 37	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad.....	03)	5			42	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	7 44	1	45	100/88
Praha-Radotín ●.....	0	7⁵			52⁵	
Dobřichovice ●.....	0	7			59⁵	
Řevnice.....	0	2⁵			8 02	
Zadní Třebaň.....	0S	2			04	
Karlštejn ●.....	0	3			07	
Beroun os.n. ●.....	0	6	8 13		8 14	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 1245

České Budějovice os.n. - Beroun os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●.....	0		9 42		9 44	100/88
Karlštejn ●.....	0	7⁵			51⁵	
Zadní Třebaň.....	0S	3			54⁵	
Řevnice.....	0	2			56⁵	
Dobřichovice ●.....	0	2⁵			59	
Praha-Radotín ●.....	0	7			10 06	
Praha-Smíchov ●.....	P	7	10 13	1	14	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad.....	03)	3			17	
^x Praha hl.n. ●.....	0	4	10 21			
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

Rušící R 1246

Praha hl.n. - Beroun os.n. - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				9 37	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			42	
Praha-Smíchov ●	P	2	9 44	1	45	100/88
Praha-Radotín ●	0	7⁵			52⁵	
Dobřichovice ●	0	7			59⁵	
Řevnice	0	2⁵			10 02	
Zadní Třebaň	0S	2			04	
Karlštejn ●	0	3			07	
Beroun os.n. ●	0	6	10 13		10 14	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 1248

Praha hl.n. - Beroun os.n. - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				11 37	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			42	
Praha-Smíchov ●	P	2	11 44	1	45	100/88
Praha-Radotín ●	0	7⁵			52⁵	
Dobřichovice ●	0	7			59⁵	
Řevnice	0	2⁵			12 02	
Zadní Třebaň	0S	2			04	
Karlštejn ●	0	3			07	
Beroun os.n. ●	0	6	12 13		12 14	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 1249

České Budějovice os.n. - Beroun os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		13 42		13 44	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			51 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	3			54 ⁵	
Řevnice	0	2			56 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			59	
Praha-Radotín ●	0	7			14 06	
Praha-Smíchov ●	P	7	14 13	1	14	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			17	
^x Praha hl.n. ●	0	4	14 21			
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 1250

Praha hl.n. - Beroun os.n. - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				13 37	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			42	
Praha-Smíchov ●	P	2	13 44	1	45	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			52 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			59 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			14 02	
Zadní Třeboň	0S	2			04	
Karlštejn ●	0	3			07	
Beroun os.n. ●	0	6	14 13		14 14	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 1251České Budějovice os.n. - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.** - Praha-Libeň

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		15 42		15 44	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			51 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			54 ⁵	
Řevnice	0	2			56 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			59	
Praha-Radotín ●	0	7			16 06	
Praha-Smíchov ●	P	7	16 13	1	14	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	0 ³	3			17	
^x Praha hl.n. ●	0	4	16 21		16 31	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 1252**Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				15 37	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	0 ³	5			42	
Praha-Smíchov ●	P	2	15 44	1	45	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			52 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			59 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			16 02	
Zadní Třebaň	0S	2			04	
Karlštejn ●	0	3			07	
Beroun os.n. ●	0	6	16 13		16 14	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 1253České Budějovice os.n. - **Beroun os.n.** - **Praha hl.n.**

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		17 42		17 44	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			51 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	3			54 ⁵	
Řevnice	0	2			56 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			59	
Praha-Radotín ●	0	7			18 06	
Praha-Smíchov ●	P	7	18 13	1	14	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			17	
^x Praha hl.n. ●	0	4	18 21			
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

R 1254Praha-Libeň - **Praha hl.n.** - **Beroun os.n.** - České Budějovice os.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		17 27		17 37	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			42	
Praha-Smíchov ●	P	2	17 44	1	45	100/88
Praha-Radotín ●	0	7 ⁵			52 ⁵	
Dobřichovice ●	0	7			59 ⁵	
Řevnice	0	2 ⁵			18 02	
Zadní Třeboň	0S	2			04	
Karlštejn ●	0	3			07	
Beroun os.n. ●	0	6	18 13		18 14	
Úhrnem ...		35	+	1	= 36 min	

R 1255

České Budějovice os.n. - Beroun os.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0		19 42		19 44	100/88
Karlštejn ●	0	7 ⁵			51 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			54 ⁵	
Řevnice	0	2			56 ⁵	
Dobřichovice ●	0	2 ⁵			59	
Praha-Radotín ●	0	7			20 06	
Praha-Smíchov ●	P	7	20 13	1	14	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			17	
^x Praha hl.n. ●	0	4	20 21			
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

Os 8800

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				0 12	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	0 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0O	5	1 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8801

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				3 57	100/88
Srbsko z		5	4 02	0 ⁵	4 02⁵	
Karlštejn ●	0	3	05⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třeboň	0S	3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	38	1	39	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
^x Praha hl.n. ●	0	4	4 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8802

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				4 12	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	4 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25⁵	
Praha-Radotín ●	0	2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Černošice z		4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45⁵	
Zadní Třeboň	0S	2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Karlštejn ●	0	3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Srbsko z		3	55⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	00	5	5 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8803

Beroun os.n. - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				4 27	100/88
Srbsko z		5	4 32	0 ⁵	32⁵	
Karlštejn ●	0	3	35⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třeboň	0S	3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	5 02	0 ⁵	5 02⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	08	1	09	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
^x Praha hl.n. ●	0	4	5 16		5 39	
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8804

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				4 42	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	4 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55⁵	
Praha-Radotín ●	0	2⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Černošice z		4⁵	5 03	0 ⁵	5 03⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15⁵	
Zadní Třeboň	0S	2⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Karlštejn ●	0	3⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Srbsko z		3	25⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●	0	5	5 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8805

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				4 57	100/88
Srbsko z		5	5 02	0 ⁵	5 02⁵	
Karlštejn ●	0	3	05⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třeboň	0S	3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	38	1	39	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
^x Praha hl.n. ●	0	4	5 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8806

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				5 12	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	5 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25⁵	
Praha-Radotín ●	0	2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Černošice z		4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45⁵	
Zadní Třeboň	0S	2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Karlštejn ●	0	3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Srbsko z		3	55⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	00	5	6 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8807

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				5 27	100/88
Srbsko z		5	5 32	0 ⁵	32⁵	
Karlštejn ●	0	3	35⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třeboň	0S	3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	6 02	0 ⁵	6 02⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	08	1	09	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
^x Praha hl.n. ●	0	4	6 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8808

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		5 35		5 42	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	5 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55⁵	
Praha-Radotín ●	0	2⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Černošice z		4⁵	6 03	0 ⁵	6 03⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15⁵	
Zadní Třeboň	0S	2⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Karlštejn ●	0	3⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Srbsko z		3	25⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●	0	5	6 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8809

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				5 57	100/88
Srbsko z		5	6 02	0 ⁵	6 02⁵	
Karlštejn ●	0	3	05⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třeboň	0S	3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	38	1	39	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
^x Praha hl.n. ●	0	4	6 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8810

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		6 05		6 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	6 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	00	5	7 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8811

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				6 27	100/88
Srbsko z		5	6 32	0 ⁵	32⁵	
Karlštejn ●	0	3	35⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třeboň	0S	3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	7 02	0 ⁵	7 02⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	08	1	09	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	0	4	7 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8812

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		6 35		6 42	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	6 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55⁵	
Praha-Radotín ●	0	2⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Černošice z		4⁵	7 03	0 ⁵	7 03⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15⁵	
Zadní Třeboň	0S	2⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Karlštejn ●	0	3⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Srbsko z		3	25⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●	0	5	7 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8813

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				6 57	100/88
Srbsko z		5	7 02	0 ⁵	7 02⁵	
Karlštejn ●	0	3	05⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třeboň	0S	3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	38	1	39	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
^x Praha hl.n. ●	0	4	7 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8814

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0		7 05		7 12	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	7 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25⁵	
Praha-Radotín ●	0	2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Černošice z		4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45⁵	
Zadní Třeboň	0S	2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Karlštejn ●	0	3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Srbsko z		3	55⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	8 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8815

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				7 27	100/88
Srbsko z		5	7 32	0 ⁵	32⁵	
Karlštejn ●	0	3	35⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třeboň	0S	3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	8 02	0 ⁵	8 02⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	08	1	09	60/28
^x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
^x Praha hl.n. ●	00	4	8 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8816

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		7 35		7 42	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	7 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	8 03	0 ⁵	8 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Srbsko z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●	0	5	8 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8817

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				7 57	100/88
Srbsko z		5	8 02	0 ⁵	8 02⁵	
Karlštejn ●	0	3	05⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třeboň	0S	3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	38	1	39	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
^x Praha hl.n. ●	00	4	8 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8818

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		8 05		8 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	8 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	9 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8819

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				8 27	100/88
Srbsko z		5	8 32	0 ⁵	32 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třeboň	0S	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	9 02	0 ⁵	9 02 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	08	1	09	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	0	4	9 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8820

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		8 35		8 42	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	8 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	9 03	0 ⁵	9 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Srbsko z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●	0	5	9 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8821

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				8 57	100/88
Srbsko z		5	9 02	0 ⁵	9 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	9 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8822

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		9 05		9 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	9 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	10 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8823

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				9 27	100/88
Srbsko z		5	9 32	0 ⁵	32 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	10 02	0 ⁵	10 02 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	08	1	09	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	0	4	10 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8824

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		9 35		9 42	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	9 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	10 03	0 ⁵	10 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Srbsko z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●	0	5	10 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8825

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				9 57	100/88
Srbsko z		5	10 02	0 ⁵	10 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	10 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8826

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				10 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	10 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	11 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8827

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				10 27	100/88
Srbsko z		5	10 32	0 ⁵	32 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	11 02	0 ⁵	11 02 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	08	1	09	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	0	4	11 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8828

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				11 12	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	11 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	12 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8829

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				10 57	100/88
Srbsko z		5	11 02	0 ⁵	11 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třeboň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	11 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8830

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				12 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	12 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	13 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8831

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				11 57	100/88
Srbsko z		5	12 02	0 ⁵	12 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	12 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8832

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				12 42	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	12 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	13 03	0 ⁵	13 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Srbsko z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●	0	5	13 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8833

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				12 57	100/88
Srbsko z		5	13 02	0 ⁵	13 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třeboň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	13 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8834

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				13 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	13 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	14 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8835

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				13 27	100/88
Srbsko z		5	13 32	0 ⁵	32 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třeboň	0S	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	14 02	0 ⁵	14 02 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	08	1	09	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	00	4	14 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8836

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				13 42	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	13 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	14 03	0 ⁵	14 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Srbsko z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●	0	5	14 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8837

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				13 57	100/88
Srbsko z		5	14 02	0 ⁵	14 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třeboň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	14 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8838

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				14 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	14 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	15 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8839

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				14 27	100/88
Srbsko z		5	14 32	0 ⁵	32 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	15 02	0 ⁵	15 02 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	08	1	09	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	0	4	15 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8840

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				14 42	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	14 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	15 03	0 ⁵	15 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Srbsko z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●	0	5	15 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8841

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				14 57	100/88
Srbsko z		5	15 02	0 ⁵	15 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třeboň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	15 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8842

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				15 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	15 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	16 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8843

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				15 27	100/88
Srbsko z		5	15 32	0 ⁵	32 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	16 02	0 ⁵	16 02 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	08	1	09	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	0	4	16 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8844

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0		15 35		15 42	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	15 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●.....	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	16 03	0 ⁵	16 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●.....	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třebaň.....	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●.....	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Srbsko z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●.....	0	5	16 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8845

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●.....	0				15 57	100/88
Srbsko z		5	16 02	0 ⁵	16 02 ⁵	
Karlštejn ●.....	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třebaň.....	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●.....	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●.....	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●.....	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●.....	0	4	16 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8846

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		16 05		16 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	16 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	17 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8847

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				16 27	100/88
Srbsko z		5	16 32	0 ⁵	32 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	17 02	0 ⁵	17 02 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	08	1	09	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	0	4	17 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8848

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0		16 37		16 42	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	16 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●.....	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	17 03	0 ⁵	17 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●.....	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třebaň.....	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●.....	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Srbsko z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●.....	0	5	17 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8849

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●.....	0				16 57	100/88
Srbsko z		5	17 02	0 ⁵	17 02 ⁵	
Karlštejn ●.....	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třebaň.....	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●.....	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●.....	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●.....	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●.....	0	4	17 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8850

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		17 05		17 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	17 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	18 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8851

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				17 27	100/88
Srbsko z		5	17 32	0 ⁵	32 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	18 02	0 ⁵	18 02 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	08	1	09	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	0	4	18 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8852

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0		17 35		17 42	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	17 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	18 03	0 ⁵	18 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●.....	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třebaň.....	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●.....	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Srbsko z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●.....	0	5	18 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8853

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●.....	0				17 57	100/88
Srbsko z		5	18 02	0 ⁵	18 02 ⁵	
Karlštejn ●.....	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třebaň.....	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●.....	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●.....	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●.....	0	4	18 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8854

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		18 05		18 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	18 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	19 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8855

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				18 27	100/88
Srbsko z		5	18 32	0 ⁵	32 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	19 02	0 ⁵	19 02 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	08	1	09	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	0	4	19 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8856

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		18 37		18 42	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	18 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	19 03	0 ⁵	19 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Srbsko z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beroun os.n. ●	0	5	19 31			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8857

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				18 57	100/88
Srbsko z		5	19 02	0 ⁵	19 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	19 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8858

Úvaly - Praha hl.n. - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0		19 05		19 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	19 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	20 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8859

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				19 27	100/88
Srbsko z		5	19 32	0 ⁵	32 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	20 02	0 ⁵	20 02 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	08	1	09	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
x Praha hl.n. ●	0	4	20 16			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8860

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				20 12	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	20 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	21 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8861

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				19 57	100/88
Srbsko z		5	20 02	0 ⁵	20 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třeboň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	20 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8862

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				21 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	21 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0	5	22 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8863

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				20 57	100/88
Srbsko z		5	21 02	0 ⁵	21 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	21 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8864

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				22 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	22 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobříchovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0O	5	23 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8865

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				21 57	100/88
Srbsko z		5	22 02	0 ⁵	22 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobříchovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	22 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Os 8866

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				23 12	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17	
Praha-Smíchov ●	P	2	23 19	1	20	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Všenory z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Řevnice	0	4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Srbsko z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Beroun os.n. ●	0O	5	0 01			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 8867

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n. ●	0				22 57	100/88
Srbsko z		5	23 02	0 ⁵	23 02 ⁵	
Karlštejn ●	0	3	05 ⁵	0 ⁵	06	
Zadní Třebaň	0S	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Řevnice	0	2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Dobřichovice ●	0	3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Všenory z		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Černošice z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Praha-Velká Chuchle z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	38	1	39	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			42	
x Praha hl.n. ●	0	4	23 46			
Úhrnem ...		43	+	6	= 49 min	

Sv 8890Praha odstavné n. - **Praha-Vršovice - Beroun os.n.**

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vršovice	0				4 03	40/23
Vých Praha-Vyšehrad	03)	4			07	60/29
Praha-Smíchov	P	2	4 09	1	10	100/88
Praha-Radotín	0	7⁵			17⁵	
Dobřichovice	0	7			24⁵	
Řevnice	0	2⁵			27	
Zadní Třebaň	0S	2			29	
Karlštejn	0	3			32	
Beroun os.n.	0	6	4 38			
Úhrnem ...		34	+	1	= 35 min	

Sv 8891**Beroun os.n. - Praha-Vršovice - Praha odstavné n.**

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n.	0				18 23	100/88
Karlštejn	0	7⁵			30⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			33⁵	
Řevnice	0	2⁵	18 36	2	38	
Dobřichovice	0	4	42	2	44	
Praha-Radotín	0	8			52	
Praha-Smíchov	P	7	59	5	19 04	60/28
Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			07	40/20
Praha-Vršovice	0	4	19 11		19 20	
Úhrnem ...		39	+	9	= 48 min	

Sv 8892

Praha odstavné n. - Praha-Vršovice - Beroun os.n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vršovice	0				5 52	40/23
Vých Praha-Vyšehrad	03)	4	5 56	2	58	60/29
Praha-Smíchov	P	2	6 00	1	6 01	100/88
Praha-Radotín	0	7			08	
Dobřichovice.....	0	7	15	2	17	
Řevnice	0	3⁵			20⁵	
Zadní Třebaň	0S	2⁵	23	3	26	
Karlštejn	0	3			29	
Beroun os.n.	0	6	6 35			
Úhrnem ...		35	+	8	= 43 min	

Sv 8893

Beroun os.n. - Praha-Vršovice - Praha odstavné n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n.	0				19 49	100/88
Karlštejn	0	7⁵			56⁵	
Zadní Třebaň	0S	3			59⁵	
Řevnice	0	2			20 01⁵	
Dobřichovice.....	0	2⁵			04	
Praha-Radotín	0	7			11	
Praha-Smíchov	P	7	20 18	1	19	60/28
Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			22	40/20
Praha-Vršovice	0	4	20 26		20 36	
Úhrnem ...		36	+	1	= 37 min	

Sv 8894

Praha odstavné n. - Praha-Vršovice - Praha-Radotín

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vršovice	0				5 16	40/23
Vých Praha-Vyšehrad	0 ³)	4	5 20	3	23	60/29
Praha-Smíchov	P	2	25	1	26	100/88
Praha-Radotín	0	7	5 33			
Úhrnem ...		13	+	4	= 17 min	

Os 9900

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				5 27	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			32	
Praha-Smíchov ●	P	2	5 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	42	0 ⁵	42⁵	
Černošice z		4	46⁵	0 ⁵	47	
Dobříchovice ●	0	4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Řevnice	0	4	5 56			
Úhrnem ...		26⁵	+	2 ⁵	= 29 min	

Os 9901

Praha-Radotín - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●	0				5 44	100/88
Praha-Velká Chuchle z		3	5 47	0 ⁵	47⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	53	1	54	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			57	
x Praha hl.n. ●	0	4	6 01		6 09	
Úhrnem ...		15⁵	+	1 ⁵	= 17 min	

Os 9902

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0				5 57	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			6 02	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	6 04	1	05	100/88
Praha-Radotín ●.....	0	7	12	0 ⁵	12 ⁵	
Černošice z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Dobřichovice ●.....	0	4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Řevnice.....	0	4	6 26			
Úhrnem ...		26 ⁵	+		2 ⁵ = 29 min	

Os 9903

Lok. ř. 150.2. Normativ hmotnosti: R 750 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●.....	0				6 09	100/88
Praha-Velká Chuchle z.....		3	6 12	0 ⁵	12 ⁵	
Praha-Smíchov ●.....	P	5 ⁵	18	1	19	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			22	
x Praha hl.n. ●.....	0	4	6 26			
Úhrnem ...		15 ⁵	+		1 ⁵ = 17 min	

Os 9904

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0				6 27	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			32	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	6 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●.....	0	7	42	0 ⁵	42 ⁵	
Černošice z		4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Dobřichovice ●.....	0	4 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Řevnice.....	0	4	6 56			
Úhrnem ...		26 ⁵	+		2 ⁵ = 29 min	

Os 9905

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice	0				6 03	100/88
Dobřichovice ●	0	3⁵	6 06⁵	0 ⁵	07	
Všenory z		1⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Černošice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	18⁵	0 ⁵	19	
Praha-Velká Chuchle z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	28	1	29	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			32	
x Praha hl.n. ●	0	4	6 36		6 39	
Úhrnem ...		29	+	4	= 33 min	

Os 9906

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				6 57	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			7 02	
Praha-Smíchov ●	P	2	7 04	1	05	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	12	0 ⁵	12⁵	
Černošice z		4	16⁵	0 ⁵	17	
Dobřichovice ●	0	4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Řevnice	0	4	7 26			
Úhrnem ...		26⁵	+	2⁵	= 29 min	

Os 9907

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 500 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●	0				6 39	100/88
Praha-Velká Chuchle z.....		2⁵	6 41⁵	0⁵	42	
Praha-Smíchov ●	P	6	48	1	49	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			52	
^x Praha hl.n. ●	0	4	6 56			
Úhrnem ...		15⁵	+	1⁵	= 17 min	

Os 9908

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				7 27	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			32	
Praha-Smíchov ●	P	2	7 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	42	0⁵	42⁵	
Černošice z		4	46⁵	0⁵	47	
Dobřichovice ●	0	4⁵	51⁵	0⁵	52	
Řevnice.....	0	4	7 56			
Úhrnem ...		26⁵	+	2⁵	= 29 min	

Os 9909

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice	0				6 33	100/88
Dobřichovice ●	0	3⁵	6 36⁵	0⁵	37	
Všenory z		1⁵	38⁵	0⁵	39	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Černošice z		2	44	0⁵	44⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	48⁵	0⁵	49	
Praha-Velká Chuchle z		3	52	0⁵	52⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	58	1	59	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			7 02	
x Praha hl.n. ●	00	4	7 06		7 09	
Úhrnem ...		29	+	4	= 33 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9910

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				7 57	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			8 02	
Praha-Smíchov ●	P	2	8 04	1	05	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	8 12			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 9911

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●	0				7 09	100/88
Praha-Velká Chuchle z		3	7 12	0⁵	12⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	18	1	19	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			22	
x Praha hl.n. ●	0	4	7 26			
Úhrnem ...		15⁵	+	1⁵	= 17 min	

Os 9912

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0				8 27	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			32	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	8 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●.....	0	7	8 42			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 9913

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice.....	0				7 03	100/88
Dobřichovice ●.....	0	3 ⁵	7 06 ⁵	0 ⁵	07	
Všenory z.....		1 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Černošice-Mokropsy z.....		2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Černošice z.....		2	14	0 ⁵	14 ⁵	
Praha-Radotín ●.....	0	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Praha-Velká Chuchle z.....		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Praha-Smíchov ●.....	P	5 ⁵	28	1	29	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			32	
x Praha hl.n. ●.....	00	4	7 36		7 39	
Úhrnem ...		29	+	4	= 33 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9915

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●.....	0				7 39	100/88
Praha-Velká Chuchle z.....		3	7 42	0 ⁵	42 ⁵	
Praha-Smíchov ●.....	P	5 ⁵	48	1	49	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			52	
x Praha hl.n. ●.....	00	4	7 56			
Úhrnem ...		15 ⁵	+	1 ⁵	= 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9916

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				10 42	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	10 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	11 03	0 ⁵	11 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobříchovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třebañ	0S	2 ⁵	18	3	21	
Karlštejn ●	0	4	11 25			
Úhrnem ...		35 ⁵	+	7 ⁵	= 43 min	

Os 9917

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice	0				7 33	100/88
Dobříchovice ●	0	3 ⁵	7 36 ⁵	0 ⁵	37	
Všenory z		1 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Černošice-Mokropsy z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Černošice z		2	44	0 ⁵	44 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Praha-Velká Chuchle z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	58	1	59	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			8 02	
x Praha hl.n. ●	0	4	8 06		8 09	
Úhrnem ...		29	+	4	= 33 min	

Os 9918

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				11 42	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	11 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	12 03	0 ⁵	12 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobříchovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	18	3	21	
Karlštejn ●	0	4	12 25			
Úhrnem ...		35 ⁵	+		7 ⁵	= 43 min

Os 9919

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●	0				8 09	100/88
Praha-Velká Chuchle z		3	8 12	0 ⁵	12 ⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5 ⁵	18	1	19	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			22	
x Praha hl.n. ●	0	4	8 26			
Úhrnem ...		15 ⁵	+		1 ⁵	= 17 min

Os 9920

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				12 57	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			13 02	
Praha-Smíchov ●	P	2	13 04	1	05	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	13 12			
Úhrnem ...		14	+		1	= 15 min

Os 9921

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice	0				8 03	100/88
Dobřichovice ●	0	3⁵	8 06⁵	0⁵	07	
Všenory z		1⁵	08⁵	0⁵	09	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	11⁵	0⁵	12	
Černošice z		2	14	0⁵	14⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	18⁵	0⁵	19	
Praha-Velká Chuchle z		3	22	0⁵	22⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	28	1	29	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			32	
^x Praha hl.n. ●	00	4	8 36		8 39	
Úhrnem ...		29	+	4	= 33 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9922

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				13 27	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			32	
Praha-Smíchov ●	P	2	13 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	13 42			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 9923

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●	0				8 44	100/88
Praha-Velká Chuchle z		3	8 47	0⁵	47⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	53	1	54	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			57	
^x Praha hl.n. ●	00	4	9 01			
Úhrnem ...		15⁵	+	1⁵	= 17 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9924

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0				13 57	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			14 02	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	14 04	1	05	100/88
Praha-Radotín ●.....	0	7	14 12			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 9925

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●.....	0				9 14	100/88
Praha-Velká Chuchle z.....		3	9 17	0 ⁵	17 ⁵	
Praha-Smíchov ●.....	P	5 ⁵	23	1	24	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			27	
x Praha hl.n. ●.....	0	4	9 31			
Úhrnem ...		15 ⁵	+	1 ⁵	= 17 min	

Os 9926

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0				14 27	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			32	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	14 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●.....	0	7	14 42			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 9927

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Karlštejn ●	0				11 36	100/88
Zadní Třeboň	0S	3⁵	11 39⁵	0⁵	40	
Řevnice	0	2⁵	42⁵	0⁵	43	
Dobřichovice ●.....	0	3⁵	46⁵	0⁵	47	
Všenory z		1⁵	48⁵	0⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
Černošice z		2	54	0⁵	54⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58⁵	0⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	12 02	0⁵	12 02⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	08	1	09	
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
^x Praha hl.n. ●	0	4	12 16			
Úhrnem ...		35	+	5	= 40 min	

Os 9928

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8	
^x Praha hl.n. ●	0				14 57	60/40	
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			15 02		
Praha-Smíchov ●	P	2	15 04	1	05	100/88	
Praha-Radotín ●	0	7	12	0⁵	12⁵		
Černošice z		4	16⁵	0⁵	17		
Dobřichovice ●.....	0	4⁵	21⁵	0⁵	22		
Řevnice	0	4	15 26				
Úhrnem ...		26⁵	+	2⁵	= 29 min		

Os 9929

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Karlštejn ●	0				12 36	100/88
Zadní Třeboň	0S	3⁵	12 39⁵	0 ⁵	40	
Řevnice	0	2⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Všenory z		1⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Černošice-Mokropsy z.....		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Černošice z		2	54	0 ⁵	54⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58⁵	0 ⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z.....		3	13 02	0 ⁵	13 02⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	08	1	09	
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
^x Praha hl.n. ●	0	4	13 16			
Úhrnem ...		35	+	5	= 40 min	

Os 9930

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				15 27	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			32	
Praha-Smíchov ●	P	2	15 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	42	0 ⁵	42⁵	
Černošice z		4	46⁵	0 ⁵	47	
Dobřichovice ●	0	4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Řevnice.....	0	4	15 56			
Úhrnem ...		26⁵	+	2 ⁵	= 29 min	

Os 9931

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●	0				13 47	100/88
Praha-Smíchov ●	P	6⁵	13 53⁵	0⁵	54	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			57	
^x Praha hl.n. ●	00	4	14 01			
Úhrnem ...		13⁵	+	0⁵	= 14 min	

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 9932

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n. ●	0				15 57	60/40
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			16 02	
Praha-Smíchov ●	P	2	16 04	1	05	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	12	0⁵	12⁵	
Černošice z		4	16⁵	0⁵	17	
Dobřichovice ●	0	4⁵	21⁵	0⁵	22	
Řevnice	0	4	16 26			
Úhrnem ...		26⁵	+	2⁵	= 29 min	

Os 9933

Praha-Radotín - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●	0				14 17	100/88
Praha-Smíchov ●	P	6⁵	14 23⁵	0⁵	24	60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			27	
^x Praha hl.n. ●	0	4	14 31		14 39	
Úhrnem ...		13⁵	+	0⁵	= 14 min	

Os 9934

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0				16 27	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			32	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	16 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●.....	0	7	42	0 ⁵	42⁵	
Černošice z		4	46⁵	0 ⁵	47	
Dobřichovice ●.....	0	4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Řevnice.....	0	4	16 56			
Úhrnem ...		26⁵	+		2⁵	= 29 min

Os 9935

Praha-Radotín - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●.....	0				14 47	100/88
Praha-Smíchov ●.....	P	6⁵	14 53⁵	0 ⁵	54	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			57	
x Praha hl.n. ●.....	0	4	15 01		15 09	
Úhrnem ...		13⁵	+		0⁵	= 14 min

Os 9936

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0				16 57	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			17 02	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	17 04	1	05	100/88
Praha-Radotín ●.....	0	7	12	0 ⁵	12⁵	
Černošice z		4	16⁵	0 ⁵	17	
Dobřichovice ●.....	0	4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Řevnice.....	0	4	17 26			
Úhrnem ...		26⁵	+		2⁵	= 29 min

Os 9937

Praha-Radotín - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●	0				15 17	100/88
Praha-Smíchov ●	P	6⁵	15 23⁵	0 ⁵	24	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			27	
x Praha hl.n. ●	0	4	15 31		15 39	
Úhrnem ...		13⁵	+	0 ⁵	= 14 min	

Os 9938

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				17 27	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			32	
Praha-Smíchov ●	P	2	17 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	42	0 ⁵	42⁵	
Černošice z		4	46⁵	0 ⁵	47	
Dobřichovice ●	0	4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Řevnice	0	4	17 56			
Úhrnem ...		26⁵	+	2 ⁵	= 29 min	

Os 9939

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice	0				15 33	100/88
Dobřichovice ●	0	4	15 37	0 ⁵	37⁵	
Černošice z		4⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	46⁵	0 ⁵	47	
Praha-Smíchov ●	P	6⁵	53⁵	0 ⁵	54	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			57	
x Praha hl.n. ●	0	4	16 01		16 09	
Úhrnem ...		26	+	2	= 28 min	

Os 9940

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				17 57	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			18 02	
Praha-Smíchov ●	P	2	18 04	1	05	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	12	0 ⁵	12⁵	
Černošice z		4	16⁵	0 ⁵	17	
Dobřichovice ●	0	4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Řevnice	0	4	18 26			
Úhrnem ...		26⁵	+	2 ⁵	= 29 min	

Os 9941

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice	0				16 03	100/88
Dobřichovice ●	0	4	16 07	0 ⁵	07⁵	
Černošice z		4⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	16⁵	0 ⁵	17	
Praha-Smíchov ●	P	6⁵	23⁵	0 ⁵	24	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			27	
x Praha hl.n. ●	0	4	16 31		16 39	
Úhrnem ...		26	+	2	= 28 min	

Os 9942

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				18 27	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			32	
Praha-Smíchov ●	P	2	18 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	42	0 ⁵	42 ⁵	
Černošice z		4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Dobříchovice ●	0	4 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Řevnice	0	4	18 56			
Úhrnem ...		26 ⁵	+	2 ⁵	= 29 min	

Os 9943

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice	0				16 33	100/88
Dobříchovice ●	0	4	16 37	0 ⁵	37 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Praha-Smíchov ●	P	6 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			57	
x Praha hl.n. ●	0	4	17 01		17 09	
Úhrnem ...		26	+	2	= 28 min	

Os 9944

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				18 57	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			19 02	
Praha-Smíchov ●	P	2	19 04	1	05	100/88
Praha-Radotín ●	0	7	19 12			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 9945

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice.....	0				17 03	100/88
Dobřichovice ●	0	4	17 07	0 ⁵	07 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Praha-Radotín ●.....	0	4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Praha-Smíchov ●	P	6 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			27	
x Praha hl.n. ●.....	0	4	17 31		17 39	
Úhrnem ...		26	+	2	= 28 min	

Os 9946

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0				19 27	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	5			32	
Praha-Smíchov ●	P	2	19 34	1	35	100/88
Praha-Radotín ●.....	0	7	19 42			
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Os 9947

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice.....	0				17 33	100/88
Dobřichovice ●	0	4	17 37	0 ⁵	37 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Praha-Radotín ●.....	0	4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Praha-Smíchov ●	P	6 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³)	3			57	
x Praha hl.n. ●.....	0	4	18 01		18 09	
Úhrnem ...		26	+	2	= 28 min	

Os 9948

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				19 42	60/40
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	19 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	20 03	0 ⁵	20 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobříchovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třeboň	0S	2 ⁵	18	3	21	
Karlštejn ●	0	4	20 25			
Úhrnem ...		35 ⁵	+	7 ⁵	= 43 min	

Os 9949

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice	0				18 03	100/88
Dobříchovice ●	0	4	18 07	0 ⁵	07 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Praha-Smíchov ●	P	6 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	60/28
x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			27	
x Praha hl.n. ●	0	4	18 31		18 39	
Úhrnem ...		26	+	2	= 28 min	

Os 9950

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				20 42	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	20 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	21 03	0 ⁵	21 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobřichovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	21 15			
Úhrnem ...		29	+	4	= 33 min	

Os 9951

Řevnice - Praha hl.n. - Úvaly

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice	0				18 33	100/88
Dobřichovice ●	0	4	18 37	0 ⁵	37 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Praha-Smíchov ●	P	6 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			57	
x Praha hl.n. ●	0	4	19 01		19 09	
Úhrnem ...		26	+	2	= 28 min	

Os 9952

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●	0				21 42	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●	P	2	21 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	22 03	0 ⁵	22 03 ⁵	
Černošice-Mokropsy z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Všenory z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dobříchovice ●	0	1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Řevnice	0	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Zadní Třebaň	0S	2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Karlštejn ●	0	3 ⁵	22 22			
Úhrnem ...		35	+	5	= 40 min	

Os 9953

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Řevnice	0				19 03	100/88
Dobříchovice ●	0	4	19 07	0 ⁵	07 ⁵	
Černošice z		4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Praha-Smíchov ●	P	6 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			27	
x Praha hl.n. ●	0	4	19 31			
Úhrnem ...		26	+	2	= 28 min	

Os 9954

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0				22 42	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	22 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z.....		5	55	0 ⁵	55⁵	
Praha-Radotín ●.....	0	2⁵	22 58			
Úhrnem ...		14⁵	+	1 ⁵	= 16 min	

Os 9955

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●.....	0				19 47	100/88
Praha-Smíchov ●.....	P	6⁵	19 53⁵	0 ⁵	54	60/28
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			57	
x Praha hl.n. ●.....	0	4	20 01			
Úhrnem ...		13⁵	+	0 ⁵	= 14 min	

Os 9956

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Praha hl.n. ●.....	0				23 42	60/40
x Výh Praha-Vyšehrad	03)	5			47	
Praha-Smíchov ●.....	P	2	23 49	1	50	100/88
Praha-Velká Chuchle z.....		5	55	0 ⁵	55⁵	
Praha-Radotín ●.....	0	2⁵	23 58			
Úhrnem ...		14⁵	+	1 ⁵	= 16 min	

Os 9957

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Karlštejn ●	0				20 36	100/88
Zadní Třeboň	0S	3⁵	20 39⁵	0⁵	40	
Řevnice	0	2⁵	42⁵	0⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3⁵	46⁵	0⁵	47	
Všenory z		1⁵	48⁵	0⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
Černošice z		2	54	0⁵	54⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58⁵	0⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	21 02	0⁵	21 02⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	08	1	09	
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
^x Praha hl.n. ●	0	4	21 16			
Úhrnem ...		35	+	5	= 40 min	

Os 9959

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8	
Řevnice	0				21 43	100/88	
Dobřichovice ●	0	3⁵	21 46⁵	0⁵	47		
Všenory z		1⁵	48⁵	0⁵	49		
Černošice-Mokropsy z		2⁵	51⁵	0⁵	52		
Černošice z		2	54	0⁵	54⁵		
Praha-Radotín ●	0	4	58⁵	0⁵	59		
Praha-Velká Chuchle z		3	22 02	0⁵	22 02⁵		
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	08	1	09		60/28
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			12		
^x Praha hl.n. ●	0	4	22 16				
Úhrnem ...		29	+	4	= 33 min		

Os 9961

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Karlštejn ●	0				22 36	100/88
Zadní Třeboň	0S	3⁵	22 39⁵	0⁵	40	
Řevnice	0	2⁵	42⁵	0⁵	43	
Dobřichovice ●	0	3⁵	46⁵	0⁵	47	
Všenory z		1⁵	48⁵	0⁵	49	
Černošice-Mokropsy z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
Černošice z		2	54	0⁵	54⁵	
Praha-Radotín ●	0	4	58⁵	0⁵	59	
Praha-Velká Chuchle z		3	23 02	0⁵	23 02⁵	
Praha-Smíchov ●	P	5⁵	08	1	09	60/88
^x Vých Praha-Vyšehrad	03)	3			12	
^x Praha hl.n. ●	0	4	23 16			
Úhrnem ...		35	+	5	= 40 min	

Os 9963

Praha-Radotín - Praha-Smíchov - Praha odstavné n.

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín ●	0				0 09	100/88
Praha-Smíchov ●	P	7	0 16		0 19	

Sv 9990

Lok. ř. 150.2. Normativ hmotnosti: R 750 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Smíchov	P				5 40	100/88
Praha-Radotín	0	7	5 47			

Sv 9991**Praha-Radotín - Praha-Vršovice - Praha odstavné n.**

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín	0				19 51	100/88
Praha-Smíchov	P	7	19 58	1	59	60/28
Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			20 02	40/20
Praha-Vršovice	0	4			20 06	
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Sv 9992

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vršovice	0				6 08	80/65
Praha-Krč	0	6			14	75/55
^x Odb Tunel		3			17	
^x Praha-Radotín	0	5	6 22			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Sv 9993**Praha-Radotín - Praha-Vršovice - Praha odstavné n.**

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Radotín	0				23 05	100/88
Praha-Smíchov	P	7	23 12	1	13	60/28
Výh Praha-Vyšehrad	03)	3			16	40/20
Praha-Vršovice	0	4			23 20	
Úhrnem ...		14	+	1	= 15 min	

Sv 9994

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Smíchov	P				6 45	100/88
Praha-Radotín	0	7	6 52			

Sv 9996

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Vršovice	0				7 04	80/65
Praha-Krč	0	7			11	75/55
^x Odb Tunel.....		3			14	
^x Praha-Radotín	0	5	7 19			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Sv 9998

Elektrická jednotka ř. 471.

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
^x Praha hl.n.	0				7 32	60/40
^x Výh Praha-Vyšehrad	0 ³⁾	5			37	
Praha-Smíchov	P	3			40	100/88
Praha-Radotín	0	6	7 46			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Rušící R 13450

Praha-Smíchov - Beroun os.n. - Calais

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 1000 tun
 Brzdící procenta platí pro vlak 61 až 80 náprav
 Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Smíchov ●	P				14 09	100/98
Praha-Radotín ●	0	8⁵			17⁵	
Dobřichovice ●	0	7			24⁵	
Řevnice	0	2⁵			27	
Zadní Třebaň	0S	2			29	
Karlštejn ●	0	3			32	
Beroun os.n. ●	0	7			14 39	
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	

Sv 27790

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Zadní Třebaň	0S				9 11	80/48
Karlštejn	0	3⁵			14⁵	
Beroun os.n.	0	7⁵	9 22			
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

Sv 27791

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n.	0				10 53	80/51
Karlštejn	0	8			11 01	
Zadní Třebaň	0S	4	11 05			
Úhrnem ...		12	+	0	= 12 min	

Sv 27792

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zadní Třeboň.....	0S				18 26	80/48
Karlštejn	0	4			30	
Beroun os.n.	0	8	18 38			
Úhrnem ...		12	+	0	= 12 min	

Sv 27793

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n.	0				13 53	80/51
Karlštejn	0	8			14 01	
Zadní Třeboň.....	0S	4	14 05			
Úhrnem ...		12	+	0	= 12 min	