

1. UMÍSTĚNÍ URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY DRÁHY

Začátek dráhy:	Chrudim	(km 0,622)
Konec dráhy:	Chrudim město	(km 1,114)
Začátek dráhy:	Heřmanův Městec	(km 0,305)
Konec dráhy:	Borohrádek	(km 46,769)
Začátek trati:	Chrudim	(km 0,000)
Konec trati:	Borohrádek	(km 46,980)
Platí pro jízdu:	Oběma směry	
Platí pro kolej:	1. . traťovou	(Chrudim - Borohrádek)
Trakční soustava:	Bez trakčního vedení	(Chrudim - Moravany)
	3 kV DC	(Moravany)
	Bez trakčního vedení	(Moravany - Borohrádek)

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků v [%]:

Od začátku ke konci trati: **17 ‰** Od konce k začátku trati: **17 ‰**

Provozní směr: - Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Organizace odpovědná za řízení provozu: **PO Česká Třebová, PO Hradec Králové**
 Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Choceň: Chrudim (mimo) - Moravany (mimo)**
CDP Praha: Moravany
SD (D3) Choceň: Moravany (mimo) - Borohrádek (mimo)

Traťový rádiový systém:

Základní rádiové spojení: **SRD - 72 (Chrudim); SRV - 02 (Chrudim město - Bořice z); SRV - 02 (Platěnice z - Holice zastávka z); GSM-R (Moravany); SRD - 65 (Holicе zastávka z - Borohrádek)**

Náhradní rádiové spojení: **Nevybaveno (Chrudim - Borohrádek)**

Nouzové spojení: **VOS - S12 (Chrudim - Borohrádek); GSM (Chrudim - Borohrádek)**

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
D3	Chrudim	0,000	-D3		↘ 19,6 ↗ 10,4	0,000 ≡ 80,513 (TTP 507A)
T	Přep. kanál. sk. X72	0,924	↕			PZZ
		1,040	↕			
T	Přep. kanál. sk. S02	1,040	↕			PZZ
		12,880	↕			
D3	Chrudim město	13,510	-D3		↘ 6,2 -	1,682 ≡ 13,510 (TTP 517A)
T	Konec nástupiště	13,872	↕			PZZ
		18,570	↕			
	Tuněchody z	18,610	↕			
		18,610	↕			
T	Konec nástupiště	19,523	↕			PZZ
		19,683	↕			

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
	Úhřetice nz	19,710	↕		↘ 11,4	
	Konec nástupiště	19,727	↕		-	
	Konec nástupiště	20,609	↕			
	Vejvanovice z	20,625	↕			
	Konec nástupiště	20,646	↕			
T		21,315	↕			PZZ
T		23,657	↕			PZZ
D3	Hrochův Týnec	23,842	-D3		↘ 16,1	
					-	
T	Konec nástupiště	24,332	↕			PZZ
		25,910	↕			
	Bořice z	25,954	↕			
	Konec nástupiště	25,970	↕			
	Přep. kanál. sk. S02	28,510	↕			
	Začátek GSM-R (CZ)	28,860	↕			
T		28,880	↕			VJ HS
	VZ HL	28,890	↕			
DOZ	Moravany	29,686	-D3		↘ 10,8	29,686 ≡ 291,650 (TTP 501A)
					-	
T	VZ HL	30,325	↕			
		30,330	↕			VJ HL
	Začátek GSM-R (CZ)	30,355	↕			
	Přep. kanál. sk. S02	30,750	↕			
	Konec nástupiště	31,219	↕			
	Platěnice z	31,269	↕			
	Konec nástupiště	31,275	↕			
T		33,600	↕			PZZ
	Konec nástupiště	33,641	↕			
	Roveň z	33,654	↕			
	Konec nástupiště	33,709	↕			
D3	Holice	38,706	-D3		↘ 3,1	
					↗ 13,0	
	Konec nástupiště	42,366	↕			
	Holice zastávka z	42,384	↕			
	Konec nástupiště	42,398	↕			
	Přep. kanál. sk. S02	45,440	↕			
T		46,585	↕			VJ HL
	Přep. kanál. sk. X65	48,800	↕			
	Borohrádek	46,980	-D3		↘ 5,0	46,980 ≡ 16,315 (TTP 505A)
					-	