

1. UMÍSTĚNÍ URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY DRÁHY

Začátek dráhy:	Vlár. průsmyk st.hr.	(km 163,500)
Konec dráhy:	Staré Město u U.H.	(km 6,091)
Začátek trati:	Vlár. průsmyk st.hr.	(km 163,500)
Konec trati:	Staré Město u U.H.	(km 138,015)
Platí pro jízdu:	Oběma směry	
Platí pro kolej:	1. . traťovou	(Vlár.průsmyk st.hr. - Staré Město u U.H.)
Trakční soustava:	Bez trakčního vedení (Horné Srnie - Staré Město u U.H.)	

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků v [%]:

Od začátku ke konci trati: **15 %** Od konce k začátku trati: **15 %**

Provozní směr: - Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Organizace odpovědná za řízení provozu: **PO Valašské Meziříčí**
 Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Vlárský průsmyk (včetně) - Uherské Hradiště (mimo)**

Traťový rádiový systém:

Základní rádiové spojení: **SRD - 65** (Horné Srnie - Uherské Hradiště); **GSM-R** (Uherské Hradiště - Staré Město u U.H.)

Náhradní rádiové spojení: **Nevybaveno** (Horné Srnie - Staré Město u U.H.)

Nouzové spojení: **GSM** (Horné Srnie - Staré Město u U.H.); **VOS - S12** (Horné Srnie - Staré Město u U.H.)

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
Př	PřL Vlár.průsmyk st.hr. Přep. kanál. sk. X65	12,290 163,500 163,180	↕ ↕ ↕			
Vj	L Vlárský průsmyk	163,100 162,880	↕ 3AH		- ↗ 6,3	
Vj	S	162,200	↕			
Př	PřS Konec nástupiště Svatý Štěpán z Konec nástupiště	161,473 160,881 160,802 160,793	↕ ↕ ↕ ↕			
Př	PřL	159,265	↕			
Vj	L Bylnice	158,470 157,790	↕ 3AH		- ↗ 5,8	
Vj	S	157,032	↕			
Př	PřS Konec nástupiště Popov z Konec nástupiště	156,330 153,500 153,450 153,415	↕ ↕ ↕ ↕			
Př	PřL	149,975	↕			
Vj	L	149,230	↕			

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
DOZ	Bohuslavice n. Vlčí	148,409	3AH		-	
Vj	S	147,962	↕		↗ 7,1	
Př	PřS	147,250	↕			
	Konec nástupiště	147,170	↕			
	Divnice z	147,094	↕			
	Konec nástupiště	147,030	↕			
Př	PřL	145,055	↕			
Vj	L	144,350	↕			
DOZ	Slavičín	143,988	3AH		-	
Vj	S	143,250	↕		↗ 15,1	
Př	PřS	142,545	↕			
	Konec nástupiště	139,489	↕			
	Hostětín z	139,479	↕			
	Konec nástupiště	139,330	↕			
Př	PřLo	138,212	↕			
	AHr Pitín	137,143	↕			
Odd	Lo	137,342	↕			
Odd	So	137,342	↕			
Př	PřSo	136,640	↕			
	Konec nástupiště	133,630	↕			
	Pitín zastávka z	133,541	↕			
	Konec nástupiště	133,470	↕			
Př	PřL	131,615	↕			
Vj	L	130,912	↕			
	Konec nástupiště	130,750	3AH		↘ 15,6	
	Bojkovice město z	130,769	3AH		-	
	Konec nástupiště	130,830	3AH			
DOZ	Bojkovice	129,424	3AH		↘ 14,1	
Vj	S	128,660	↕		-	
Př	PřS	127,900	↕			
	Konec nástupiště	127,169	↕			
	Záhorovice z	127,127	↕			
	Konec nástupiště	127,010	↕			
Př	PřL	126,105	↕			
Vj	L	125,400	↕			
DOZ	Nezdenice	124,754	3AH		↘ 6,2	
Vj	S	123,922	↕		-	
Př	PřS	123,198	↕			
	Konec nástupiště	122,670	↕			
	Šumice z	122,625	↕			
	Konec nástupiště	122,500	↕			
Př	PřL	120,680	↕			

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
Vj	L	119,970	↕			
km ±	0,013	119,027 ≡ 119,014				
DOZ	Újezdec u Luhačovic	119,582	3AH		≥ 4,7 -	
Vj	S	118,780	↕			
Př	PřS	118,040	↕			
Př	PřL	117,540	↕			
Vj	L	116,640	↕			
DOZ	Uherský Brod	116,164	3AH		≥ 7,1 -	
km ±	-0,016	116,412 ≡ 116,428				
Vj	S	115,210	↕			
Př	PřS	114,425	↕			
	Konec nástupiště	114,074	↕			
	Havříce z	114,005	↕			
	Konec nástupiště	113,934	↕			
Př	PřL	110,969	↕			
Vj	L	110,269	↕			
DOZ	Hradčovice	109,931	3AH		≥ 7,0 -	
Vj	S	109,057	↕			
Př	PřS	108,357	↕			
	Konec nástupiště	106,150	↕			
	Popovice u U.H. z	106,060	↕			
	Konec nástupiště	105,991	↕			
Př	PřLo	105,815	↕			
Odd	Lo	105,100	↕			
Odd	So	105,100	↕			
	AHr Popovice	105,100	↕			
Př	PřSo	104,398	↕			
	Konec nástupiště	104,109	↕			
	Věsky z	104,060	↕			
	Konec nástupiště	103,957	↕			
Př	PřL	103,163	↕			
Vj	L	102,455	↕			
km ±	100,910	101,148 ≡ 0,238				Změna soustavy staničení
DOZ	Kunovice	101,389	3AH		≥ 4,0 -	
	Kunovice výh.č. 20	0,670	↕			
Př	PřL	0,739	↕			
Vj	US	0,874	↕			
Vj	L	1,444	↕			
Př	PřUS	1,582	↕			

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/> n	Uherské Hradiště	2,059	3AH		-	
Vj	S	2,660	↕		-	
Př	PřS	3,370	↕			
	Přep. kanál. sk. X65	4,950	↕			
Př	PřHS	5,180	↕			
	Začátek GSM-R (CZ)	5,828	↕			
Vj	HS	5,880	↕			
DOZ	Staré Město u U.H.	138,015	3AH		- ↗ 4,1	6,091 ≡ 137,031 (TTP 316A)